

## 卓普 4 进 1 出 4 口 HDMI USB KVM 切换器带遥控可鼠标切换 LEZOA HKR104A

### 产品描述:

LEZOA HKR104A 为 4 进 1 出 4 口 HDMI KVM 多电脑切换器含音频麦克风切换功能带红外遥控切换它是通过一组 USB 的键盘鼠标显示器音响和麦克风来操作管理 4 台电脑, 可通过红外遥控切换, 也可以通过鼠标来切换, 另外多提供 2 组 USB 接口可以接摄像头、U 盘、打印机、数码相机、扫描仪器等, 同时可提供音视频异步切换, 兼容支持各类硬盘录像机支持无线键盘鼠标的操控。

### 产品特性:

- ◆LEZOA HKR104A 的控制端和 PC 端都同时 USB 接口键盘鼠标, 含音频麦克风切换, 可音视频异步切换,
- ◆LEZOA HKR104A 是通过一组键盘鼠标显示器来管理 4 台 HDMI 电脑, 支持红外遥控切换和鼠标切换功能
- ◆支持多功能键盘及鼠标(最高 7 键)支持无线键盘鼠标操控, 兼容硬盘录像机
- ◆四种切换方式:1、面板按键切换, 2、红外遥控切换 (IR), 3、键盘热键切换, 4.鼠标切换
- ◆红外遥控切换设计有效红外距离可以到 8 米
- ◆可支持 USB 外接设备如 U 盘、摄像头、打印机、数码相机等 USB 设备
- ◆分辨率可达 1920x1080, 具备自动侦测有信号立马显示功能不需要手动切换,
- ◆自动扫描模式-可监控电脑操作, 支持 EDID 功能能够自动调整最佳分辨率
- ◆支持热插拔, 即在切换器不关机的情况下, 可以任意添加或移去所控制的电脑主机, 每端口均能仿真屏幕/键盘/鼠标讯号, 可同时开机, 纯外接式硬件设计, 免安装任何软件或驱动程序, 无系统兼容性问题,
- ◆支援任何 HDMI 接口的显示器、投影机及 HDMI 接口的信号源,
- ◆可支持操作系统: DOS、WIN、Windows Vista、LINUX、MAC、SUN。

### 产品规格:

品牌及型号	LEZOA 卓普 HKR104A
控制端接口类型	4xUSB+AUDIO+MIC+HDMI
连接传输介质	HDMI 线+USB 连接线
信号指示灯	8 指示灯
支持操作系统	Windows、Linux、Mac、Sun Micro System
切换方式	鼠标切换、面板按键、键盘热键、自动扫描、红外遥控
自动扫描间隔	1—255 秒
支持分辨率	1920*1080
电源供应	USB 供电或外接电源
工作温度范围	0° ~ 50°C
工作湿度范围	0 ~ 80% RH
材质/重量	金属铁件 (黑色) /480g
尺寸 (LxWxH)	25 x 8.5 x 4.5 cm
产品优势	可外接 USB 设备, 可遥控切换, 可鼠标切换, 音视频异步切换

### 包装明细:

»1x HKR104A »1x 红外遥控器 »1x 产品使用说明及保修卡

## 产品连接示意图



## 产品全图:

